

Artikelnr.: 332885

## ARCHER TX3000E - AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter

**58,28 EUR**

Artikelnr.: 332885  
Versandgewicht: 0.50 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

#### Archer TX3000E - AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe-Adapter Next-Level-Gaming

Der neueste Wi-Fi 6-Standard garantiert extreme Geschwindigkeit, extrem niedrige Latenz und ununterbrochene Konnektivität. Archer TX3000E nutzt die Wi-Fi 6-Grundlage und wurde entwickelt, um Ihr Spiel von Kabeln zu befreien und Ihr Gameplay vollständig zu optimieren. Entdecken Sie die fehlende Komponente Ihres Gaming-Arsenals! Breitere Abdeckung

Zwei multidirektionale und leistungsstarke Antennen mit magnetisierter Basis erweitern Ihre vorhandenen Wi-Fi-Empfangsfunktionen und ermöglichen es Ihnen, überall und jederzeit zu spielen. Platzieren Sie die magnetisierte Antennenbasis an einer beliebigen Stelle auf Ihrem Desktop, um den optimalen Ort für den Signalempfang zu finden. Bluetooth 5.0-kompatibel

Archer TX3000E ist mit der neuesten Bluetooth 5.0-Technologie kompatibel und erreicht eine doppelt so hohe Geschwindigkeit und eine viermal breitere Abdeckung als Bluetooth 4.2. Schließen Sie so viele Geräte an, wie Sie möchten, einschließlich Gamecontroller, Kopfhörer und Tastaturen, um ein reibungsloseres Erlebnis als je zuvor zu genießen.

#### WLAN-Funktionen

- WLAN-Standards: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
- Signalrate: 5 GHz: 11ax: Bis zu 2402 Mbit/s (dynamisch), 11ac: Bis zu 1733 Mbit/s (dynamisch), 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch), 11a: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch); 2,4 GHz: 11ax: Bis zu 574 Mbit/s (dynamisch), 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch), 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch), 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
- Empfangsempfindlichkeit: 5 GHz: 11ax HT160: -56,25 dBm, 11ax HT80: -59 dBm, 11ax HT40: -62,25 dBm, 11ax HT20: -65 dBm, 11ac HT160: -62 dBm, 11ac HT80: -65,5 dBm, 11ac HT40: -69,75 dBm, 11ac HT20: -73,75 dBm, 11n HT40: -74,5 dBm, 11n HT20: -77,5 dBm, 11a 54 Mbit/s: -77,75 dBm, 11a 6 Mbit/s: -94,5 dBm; 2,4 GHz: 11ax HT40: -60,75 dBm, 11ax HT20: -63,75 dBm, 11n HT40: -73 dBm, 11n HT20: -76,25 dBm, 11g 54 Mbit/s: -76,5 dBm, 11b 11 Mbit/s: -89 dBm
- Sendeleistung: 5 GHz: 28 dBm (FCC)/23 dBm (CE) (EIRP); 2,4 GHz: 24 dBm (FCC)/20 dBm (CE) (EIRP)
- WLAN-Modi: Infrastrukturmodus
- Schnittstelle: PCI Express x1/x4/x8
- WLAN-Sicherheit: Unterstützt 64/128 Bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
- Modulationstechnologie: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM

#### Bluetooth-Funktionen

- Standards und Protokolle: Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0
- Schnittstelle: USB 2.0
- Bluetooth-Profile: Archer TX3000E unterstützt die in Windows 10 implementierten nativen BT-Profile

#### Hardware

- Chipsatz: Intel Wi-Fi 6-Chipsatz
- Antennen: 2x Dual-Band-Antennen mit hoher Verstärkung, magnetisierte Antennenbasis
- Abmessungen: 95,2 x 120,8 x 21,5 mm (3,7 x 4,8 x 0,8 Zoll)

#### Andere

- Paketinhalt: Archer TX3000E, magnetisierte Antennenbasis mit 1 m HF-Kabel, 2x 5 dBi-Antennen mit hoher Verstärkung, flache Halterung, Bluetooth-Headerkabel, Kurzanleitung zur Installation, Ressourcen-CD
- Zertifizierung: FCC, CE, RoHS
- Systemanforderungen: Nur Windows 10 (64-Bit)
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F); Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend; Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

