

# Delock Antennenkabel FAKRA H Buchse > SMB Buchse RG-316 15 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



15 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x FAKRA H Buchse >  
1 x SMB Buchse
- FAKRA H: RAL 4003 Erikaviolett
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: RG-316
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 2,6 mm
- Kabeldämpfung: 2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: 10,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien FAKRA H oder SMB Anschluss

## Packungsinhalt

- Kabel

## Artikel-Nr. 89677

EAN: 4043619896776

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare  
Tüte

Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x FAKRA H Buchse
Anschluss 2:	1 x SMB Buchse
Technische Eigenschaften	
Impedanz:	50 $\Omega$
Physikalische Eigenschaften	
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-316
Kabeldämpfung:	2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabeldurchmesser:	2,6 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Kleinster Biegeradius:	10,5 mm