

# Delock Antennenkabel FAKRA A Buchse > FME Buchse RG-316 20 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



20 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x FAKRA A Buchse >  
1 x FME Buchse
- FAKRA A: RAL 9005 Tiefschwarz
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: RG-316
- Kabelart: koaxial
- Kabeldurchmesser: ca. 2,6 mm
- Kabeldämpfung: 2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: 10,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien FAKRA A oder FME Anschluss

## Packungsinhalt

- Kabel

## Artikel-Nr. 89680

EAN: 4043619896806

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare  
Tüte

Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x FAKRA A Buchse
Anschluss 2:	1 x FME Buchse
Technische Eigenschaften	
Impedanz:	50 Ω
Physikalische Eigenschaften	
Kabeltyp:	RG-316
Kabeldämpfung:	2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabeldurchmesser:	2,6 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Kleinster Biegeradius:	10,5 mm