

Artikelnr.: FMM150

FMM150 - 4G Kat. M1 GNSS/GSM/Bluetooth-Tracker mit integriertem CAN-Adapter

ab **100,76 EUR**

Artikelnr.: FMM150
 Versandgewicht: 0.10 kg
 Hersteller: Teltonika



Produktbeschreibung

FMM150 - 4G Kat. M1 GNSS/GSM/Bluetooth-Tracker mit integriertem CAN-Adapter

FMM150 ist ein fortschrittlicher 4G Cat. M1 GNSS/GSM/Bluetooth-Tracker mit integriertem CAN-Datenprozessor. Er ist eine kompakte 2-in-1-Lösung: GPS-Tracker und CAN-Adapter in einem! Das Gerät ermöglicht das Auslesen von CAN-Daten aus einer Vielzahl von Fahrzeugen, einschließlich Leicht- und Elektrofahrzeugen, LKWs und Bussen. Mit der aktuellen Softwareversion kann der FMM150 in fortgeschrittenen Anwendungen wie Logistik, Lieferdiensten, Nutzfahrzeugen, Carsharing und mehr eingesetzt werden. Zurzeit ist eine SW-Option verfügbar, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen: Eine Standard-FMM150-Softwareversion mit LV-CAN-Parametern, einschließlich Kraftstoffstand, Verbrauch, Kilometerzähler, CAN-Geschwindigkeit und Pedalstellung.

Unterstützte Fahrzeugtypen: Leichtfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, LKW und Busse.

GNSS

- GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS
- Empfänger: Tracker: 33
- Tracking-Empfindlichkeit: -165 dBm
- Genauigkeit: < 2,5 m CEP
- Heißstart: < 1 s
- Warmstart: < 25 s
- Kaltstart: < 35 s

Mobilfunk

- Technologie: GSM
- 2G-Bänder: BG95: B2/B3/B5/B8
- 4G-Bänder: G95: LTE-FDD (CAT M1): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85; LTE-FDD (CAT NB2): B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85
- Datenübertragung: BG95: LTE: Max. 588 Kbps (DL)/max. 1119 Kbps (UL); GPRS: Max. 107 Kbps (DL)/max. 85,6 Kbps (UL)
- Datenunterstützung: SMS (Text/Daten)

Stromversorgung

- Eingangsspannungsbereich: 10 - 30 V DC mit Überspannungsschutz
- Interner Pufferakku: 170 mAh Li-Ion-Akku 3,7 V (0,63 Wh)

Bluetooth

- Spezifikation: 4.0 + LE
- Unterstützte Peripheriegeräte: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, Headset, OBDII-Dongle, Inateck-Barcodescanner, Unterstützung universeller BLE-Sensoren

Physikalische Spezifikation

- Abmessungen: 65 x 56,6 x 20,6 mm (L x B x H)
- Gewicht: 55 g

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur (ohne Batterie): -40°C bis +85°C
- Lagertemperatur (ohne Batterie): -40°C bis +85°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5% bis 95% nicht kondensierend
- Schutzart gegen Eindringen: IP41
- Ladetemperatur der Batterie: -0°C bis +45°C
- Entladetemperatur der Batterie: -20°C bis +60°C
- Batterielagertemperatur: -20°C bis +45°C für 1 Monat; -20°C bis +35°C für 6 Monate

Schnittstelle

- Digitale Eingänge: 3
- Negative Eingänge: 1 (digitaler Eingang 2)
- Impulseingänge: 2 (Digitaleingang 1, Digitaleingang 2)
- Digitale Ausgänge: 2
- Analoge Eingänge: 2
- CAN-Schnittstellen: 2
- 1-Wire: 1 (1-Wire-Daten)
- GNSS-Antenne: Interne Antenne mit hoher Verstärkung
- Mobilfunkantenne: Interne Antenne mit hoher Verstärkung
- USB: 2.0 Mikro-USB
- LED-Anzeige: 3x Status-LED-Leuchten
- SIM: Mikro-SIM und eSIM
- Speicher: 128 MB interner Flash-Speicher

Merkmale:

- CAN-Daten: Kraftstoffstand (Armaturenbrett), Gesamtkraftstoffverbrauch, Fahrzeuggeschwindigkeit (Rad), gefahrene Strecke, Motordrehzahl (RPM), Gaspedalstellung
- Sensoren: Beschleunigungssensor
- Szenarien: Grünes Fahren, Erkennung von Geschwindigkeitsüberschreitungen, Erkennung von Staus, GNSS-Kraftstoffzähler, DOUT-Steuerung per Anruf, Erkennung von übermäßigem Leerlauf, Wegfahrsperrung, iButton-Lesebestätigung, Erkennung von Abschleppen, Crash-Erkennung, automatischer Geofence, manueller Geofence, Reise
- Schlaf-Modi: GPS-Schlaf, Online-Tiefschlaf, Tiefschlaf, Ultra-Tiefschlaf
- Konfiguration und Firmware-Update: FOTA Web, FOTA, Teltonika Konfigurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile Anwendung (Konfiguration)
- SMS: Konfiguration, Ereignisse, DOUT-Steuerung, Debugging
- GPRS-Befehle: Konfiguration, DOUT-Steuerung, Fehlersuche
- Zeitsynchronisation: GNSS, NITZ, NTP
- Erkennung der Zündung: Digitaler Eingang 1, Beschleunigungsmesser, externe Versorgungsspannung, Motordrehzahl

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

