

Artikelnr.: 357944

Pro 1 - Mehrfachschalter

ab 62,07 EURArtikelnr.: 357944
Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: Shelly

Produktbeschreibung

Der Shelly Pro 1 ist ein auf DIN-Schienen montierbarer Mehrfachschalter. Er kann mit Wi-Fi-, LAN- und Bluetooth-Verbindung verwendet werden. Das Relais wird auf einer DIN-Schiene in Ihrem Schaltkasten montiert. Der Shelly Pro 1 bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und ist mit den meisten gängigen Heimautomatisierungsplattformen kompatibel.

Shelly Pro 1 eignet sich für die Steuerung und Messung des Verbrauchs von Beleuchtung, Geräten, Poolsystemen, Heizungen und vielem mehr. Das Relais ist mit einem Temperatur-, Überlast- und Überspannungsschutz ausgestattet, um eine vollständige intelligente Automatisierung ohne zusätzliche Kabel oder Verdrahtung zu ermöglichen. Shelly Pro 1 eignet sich perfekt für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten sowie für Neubauten.

Verwenden Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten, um den Shelly Pro 1 zu steuern. Shelly Pro 1 ist mit den meisten gängigen Sprachassistenten wie bspw. Amazon Alexa kompatibel.

Den Shelly Pro 1 können Sie direkt über die Shelly Cloud App steuern – ganz ohne zusätzlichen Hub. Verwalten und steuern Sie Ihr Haus oder Ihre Einrichtung, legen Sie Szenen und Zeitpläne fest und passen Sie die Einstellungen an, wo immer Sie sich befinden - über den Cloud-Zugang oder nur über das lokale Netzwerk!

- Stromversorgung: 110-230V ±10% 50/60Hz AC
- Maximale Belastung: 16A (1 Ausgang)
- Betriebstemperatur: 0°C ÷ 40°C
- Drahtlos/Wi-Fi: Protokoll 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Elektrischer Verbrauch: < 4 W
- Steuerung über REST, CoAP und MQTT
- LAN-Verbindung: Verbessert mit LAN-Verbindung für eine noch stabilere Verbindung.
- Rollladen-Modus: Nein
- Potentialfreier Kontakt
- Auf DIN-Schiene montierbar
- Wärmeschutz für das Gerät: Ja
- Überlastschutz: Ja
- Leistungsmessung: Nein
- Integrierte Ein/Aus-Schaltung: Ja
- Lokale und Fernsteuerung: Ja
- Sonnenaufgang/Sonnenuntergang: Ja
- Wöchentlicher Zeitplan: Ja
- UL-gelistet Option: Nein
- Ethernet: Ja
- Steuerung einer Vielzahl von Geräten: Geeignet für die Steuerung und Messung des Verbrauchs von Lampen, Geräten, Poolsystemen, Heizungen und vielem mehr.
- Bluetooth: Fügen Sie Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Cloud App hinzu.
- Kein Hub erforderlich: Steuerung direkt ohne Hub über Ihr Smartphone mit der Shelly Cloud App
- Hochgradig kompatibel: Verwendung mit Ihren bevorzugten Heimautomatisierungsplattformen und Sprachassistenten.
- Funktioniert mit Aeotec Smart Home Hub, SmartThings und Homey
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home Assistant
- Artikelabmessungen (BxHxL) 18 x 94 x 70 mm
- IP-Klasse IP20

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

