

Artikelnr.: EP-PS19V342A65W

## EP-PS19V342A65W - UP Xtreme-Netzteil

ab **42,49 EUR**

Artikelnr.: EP-PS19V342A65W

Versandgewicht: 0,30 kg

Hersteller: UP Bridge the Gap



### Produktbeschreibung

UP Xtreme-Netzteil

Für Ihren UP Xtreme ist dies das Netzteil, das verwendet werden muss.

Achtung: Kein Netzkabel enthalten, muss separat gekauft werden.

#### Elektronische Spezifikationen

- Eingangsspannungsbereich: 90 - 264 V AC
- Nennspannungsbereich: 100 - 240 V AC
- Eingangsfrequenzbereich: 47 - 63 Hz
- Nenneingangsfrequenz: 50/60 Hz
- Eingangsstrom: 1,5 A max. bei voller Last
- Einschaltstrom (Kaltstart): 30 A Spitzenstrom, 220 V Wechselstromeingang
- Ausgangsspannung: 19 V DC
- Ausgangsspannungsbegrenzung: 18,05 - 19,95 V DC
- Ausgangswelligkeit und Rauschen: ?200 mV
- Ausgangsnennstrom: 3420 mA

#### Umgebungsspezifikationen

- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C, Volllast, Normalbetrieb
- Lagertemperatur: -40°C bis 85°C (mit Gehäuse)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% (0°C) ~ 95% (40°C) relative Luftfeuchtigkeit, 72 Stunden, Volllast, normaler Betrieb

#### Mechanische Daten

- Abmessungen: 119 (L) x 52,5 (B) x 32,5 (H) mm

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

