

Artikelnr.: 384507

AR3000LS - QuSpot mit PoE-Splitter für Robustel R3000 Lite

ab **126,88 EUR**

Artikelnr.: 384507
Versandgewicht: 1.50 kg
Hersteller: QuWireless



Produktbeschreibung

INTEGRIERTE MULTI-BAND LTE OMNI ANTENNE + POE SPLITTER + INSTALLATIONSPLATZ ROBUSTEL R3000 Lite (ALL-IN-ONE) QuSpot All-in-One-Antenne für Robustel R3000 Lite Router ist ein perfektes Outdoor-Gerät für mobile und feste Installationen wie Industrie, Öffentlichkeit, CCTV, Hotspots, Yachten, Boote, Wohnmobile, etc. Er verfügt über eine integrierte LTE-Omniantenne. Wenn Sie R3000 Lite mit QuSpot-Antenne verwenden, erhalten Sie eine integrierte Komplettlösung mit integriertem Router und Multi-Band-Antennen in einem Gehäuse. Das Set enthält einen PoE-Splitter, der es Ihnen ermöglicht, Daten und Strom von einem einzigen Ethernet-Kabel aufzuteilen und Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeiten beizubehalten, während der LAN-Port vor Schäden durch Überspannung, Kurzschluss oder unsachgemäßen Anschluss geschützt wird. SPEZIFIKATIONEN DER LTE-ANTENNEFREQUENZ- 694 - 960 MHz- 1,7 - 2,2 GHz- 2,2 - 2,7 GHz VERSTÄRKUNG- 694 - 960 MHz : 2 dBi- 1,7 - 2,2 GHz : 2 dBi- 2,2 - 2,7 GHz : 4 dBi UNTERSTÜTZTE LTE/5G-BÄNDE- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 85, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95 VSWR- <1.60, max <2.00 ABSTRAHLBREITE- 360°/35° ±5° POLARISIERUNG- Vertikal IMPEDANZ- 50 Ω MECHANISCHE SPEZIFIKATION MATERIALIEN- ABS, Aluminium, PTFE ANSCHLUSSART- RJ45 ANSCHLUSSSCHUTZ- IP67 ABMESSUNGEN- 160 x 160 x 240 mm- 6.3 x 6.3 x 9.45 inch GEWICHT- 1.5 kg- 3.31 lbs BETRIEBSTEMPERATUR- Von -40°C bis 80°C- Von -40°F bis 176°F MAST-DIAMETER- 40-60 mm- 1.57-2.36 inch

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

